

Anzahl	Name	Wert	Gehäuse	Bemerkung	Nr. Reichelt
1	C1	100µF, 35V oder 50V	C_ELKO_RM3,5_DM8	Polarität beachten	RAD 100/35
1	C2	0,1µF	C2,5X10_RM2,54-7,62	Kennzeichnung: 104	X7R-5 100N
17	D2, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28	1N4148	DO35	Polarität beachten	1N 4148
1	IC1	PIC16F630	DIL14	Microcontroller, programmiert	PIC16F630-I/P
1	IC1		DIL14	Socket für Microcontroller	GS 14P
1	IC2	7805	TO220		µA 7805
1	K1	K2X02; RM 2,0	STIFTLAISTE_2X02_RM2,00MM		SL 2X32G 2,00
1	K5	K1X10; RM 2,54	1X10	oder Alternativen, siehe (1)	SL 1X40W 2,54
5	R1, R2, R3, R4, R5	150	0207	braun-grün-braun-gold	1/4W 150
1	RN1	15k	SIL9_RM2,54MM	Kennzeichnung: 153 Polarität beachten, siehe (2)	SIL 9-8 15K
1	Platine	bogobit SiDemux			(bogobit)
4	Distanzhülse	L = 5 mm		Befestigung des Moduls	DK 5MM
4	Holzschraube	∅ = 3 mm, L ≥ 12 mm		Befestigung des Moduls	(Baumarkt)
	K6	K2X3	2X03	wird nicht bestückt	
	S1	Hex-Codierschalter		wird nicht bestückt	

Fußnoten:

- (1) Der Steuereingang ist eine 10polige Kontaktreihe. Diese Kontaktreihe ist viermal vorhanden. Es kann also die für die jeweilige Einbauumgebung am besten geeignete Reihe verwendet werden. Zwei dieser Reihen (K2 und K3) haben ein Rastermaß von 2,50 mm, die zwei anderen (K4 und K5) ein Rastermaß von 2,54 mm. Verwenden Sie die zum Bauteil passende Reihe.

Hier eine kleine Auswahl geeigneter Bauteile:

Rastermaß	Bauteil	Nr. Reichelt
2,54 mm	Stiftleiste gewinkelt	SL 1X40W 2,54
2,54 mm	Stiftleiste gerade	SL 1X40G 2,54
2,54 mm	Platinensteckverbinder gerade, braun, mit Kabelstummel	PS 25/10G BR
2,54 mm	Platinensteckverbinder gewinkelt, braun, mit Kabelstummel	PS 25/10W BR
2,50 mm	Federkraftklemme 10-polig	AST 021-10
2,50 mm	Stiftleiste gerade	WAGO 733-340
2,50 mm	oder: Stiftleiste gewinkelt	WAGO 733-370
2,50 mm	dazu: Federleiste	WAGO 733-110

- (2) Polarität des Widerstandnetzwerks RN1:
Pin 1 = Punkt / Strich in der Beschriftung. Mit Blick auf die Beschriftung das Beinchen ganz links.

Sidemux – Signal Demultiplexer

Änderungshistorie:

2009-06-20: Erstellung

2009-07-17: leichte Umstrukturierung von „SiDemux“

2010-07-29: RN1 = 15k (statt 18k); Befestigungsmaterial ergänzt

2014-12-11: einzelne Einträge präziser beschrieben, keine Bauteiländerungen